



Sempre Conectado v.2022 - 1TWS

Parabéns, você acaba de adquirir o SC-1TWS que foi projetado para atender clientes com necessidades de monitoramento contínuo da comunicação com a internet. O SC-1TWS conta com atuação automática reiniciando a tomada sempre que detectar falha nesta comunicação, funciona com qualquer roteador WiFi, qualquer ponto de acesso WiFi e qualquer modem de banda larga e possui um sistema de gerenciamento Web para históricos de problemas e atuações.

## Seu funcionamento segue as seguintes etapas:

1. Configuração simples do aparelho Sempre Conectado via WiFi de qualquer aparelho que possua a tecnologia WiFi abrindo uma página web.
2. Após a configuração ele vai monitorar a rede e sempre que for necessário vai atuar reiniciando a tomada, faz testes por ping, conexão a servidores e teste http get.
3. Permite enviar uma reinicialização remota
4. Painel de Histórico.

## Especificações técnicas

- Alimentação Full Range 100-240V, 50/60Hz;
- Consumo médio: 10 Mah; • Comunicação rede 2.4Ghz N.
- Temperatura máxima de funcionamento do equipamento: -20 a 85°C;
- Wi-Fi 2.4GHz modo N.
- Corrente suportada conectada 5 amperes.



## DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO:

Com o Sempre Conectado a sua rede será monitorada, sempre verificando a conexão com a rede externa, ao notar que a rede apresenta falhas ele reinicia o modem/roteador para a conexão com a Internet seja restaurada.

Se a internet não voltar o Sempre Conectado continuará a verificar o problema. Se mesmo assim a conexão não funcionar, entre em contato com seu provedor de banda larga para resolver o problema.

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.

1. Conecte o **Sempre Conectado** na tomada.
2. Conecte seu roteador *Wi-Fi* ou modem de banda larga no **Sempre Conectado**.
3. No Celular/Tablet/PC iniciar a procura por uma rede *Wi-Fi*, a rede **VMP Technology** aparecerá, clique nela, e digite a senha: 9876543210.
4. Abra um navegador e digite 192.168.4.1 (se isso fizer uma pesquisa no Google, digite <http://192.168.4.1> na barra de navegação). Isto irá abrir a página de configuração.

Se preferir aponte o leitor de QR code aqui.





5. Na página de configuração escolher o seu Wi-Fi na lista, colocar a senha.
6. Em **Números de erros aceitáveis antes de atuar**. Escolha um número entre 1 e 99. O recomendado é entre 2 e 4. Esse valor indica o quão rápido ou precisa será a atuação do Sempre Conectado. Números muito altos o aparelho vai demorar para atuar depois que a internet falhar. Números baixos podem ocasionar falsos positivos.
7. **Após atuação, tempo para retorno do monitoramento**. É o tempo que após reiniciar a internet o Sempre Conectado volta o monitoramento. **Esse tempo não pode ser menor que o tempo que o modem/roteador demora para reiniciar e restabelecer a internet**. Recomenda-se o valor 10.
8. **Tempo em Segundos para reiniciar o Modem/Roteador**. É o tempo que deixa a saída de energia para o modem/roteador desligada para reiniciar os aparelhos. Recomenda-se o valor maior que 15.
9. **Código de equipamento: xxxxxxxx** - Este é o código que precisa ser anotado caso deseje-se fazer o monitoramento do aparelho via a interface Web. **Será necessário a digitação desse código para cadastrar o aparelho no sistema**.
10. Click no botão **Salvar**. Após isso aparecerá a mensagem que a configuração foi concluída e que se o Led verde acender em modo fixo o aparelho está configurado e funcionando corretamente.
11. **Acesse o site**. <https://sc.vmptech.com.br> faça o cadastro.
12. Para adicionar o aparelho no sistema click em **+Adicionar** e na página que abre de um nome ao seu aparelho e **o código será o do item 9**.

Feito isso o Sempre Conectado monitorará a sua internet e o manterá atualizado sobre suas atuações.

**OBS: Depois de feita a configuração toda vez que ligar o Sempre Conectado na tomada ele já iniciará com a configuração salva. Quando ligar ele com o modem/roteador desligado ele ficará em modo de programação por 5 minutos e após volta seu monitoramento.**

## **CERTIFICADO DE GARANTIA.**

A *VMP Technology* assegura ao proprietário deste aparelho a garantia total contra defeito de fabricação que nele se apresentar. No período de 12(doze) meses a contar a partir da data da compra. Se algum defeito ocorrer na vigência da garantia o aparelho deve ser enviado a um posto autorizado, que providenciará o conserto sem qualquer ônus para o consumidor

[suporte@vmptech.com.br](mailto:suporte@vmptech.com.br) -- Telefone: +55 41 4101-1758 - WhatsApp: +55 41 4101-1758